Настройка маршрутизаторов Dlink dir300nru для работы по РРРоЕ в сети компании Сетилайт

1. Подключите устройство к сетевой (плате) компьютера посредством кабеля (витая пара, идет в комплекте с устройством) в порт LAN(порты выделены синим цветом), обозначенный как LAN 1. Кабель приходящий от провайдера включите в INTERNET Wan (порт выделен серым цветом). Подключите питание.



2. Запустите браузер (Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome) и в адресной строке наберите <u>http://192.168.0.1</u>/ для подключения к устройству. В появившемся запросе Administrator Password вводим новый пароль на маршрутизатор (по умолчанию "admin") и подтверждаем его, нажимаем кнопку "Save".



3. Далее переходим в меню "Advanced settings" и в меню Net "WAN".



4. Нажимаем Add.

192.168	0.1/#networ	k/wan				ి 🗸 💽	8.~
ost Visited 🗸	🚱 Fedora 🕻	Documentat 🛅 Fedora Pr	oject 🗸 🚞 Red Hat	t 🗸 🚞 Free C	ontent 🗸		
	-	Madel:DIR-3	DONRU rev 85/86				
	Building	Networks for People	sion: <u>1.4.5</u> nglish		₽ ▼	System 👻	Language
	Net »	WAN					
	Name WAN	Connection Type Dvnamic IP	Port Ports:5	Status down	Direction WAN	Default gateway	
						<u> </u>	
							Add

5. Убеждаемся что пункт "Connection Type" : PPPoE. В поле "Username" вводим ваш логин с договора. В поля "Password", "Password confirmation" вводим пароль с договора. Нажимаем "Save". Далее в верхнем углу еще раз нажимаем "save".

🛞 192.168	.0.1/#network/wan					
ost Visited 🗸	🕞 Fedora Documentat 🚞	Fedora Project 🗸 📋 Red Hat 🗸	🚞 Free Conten	t∨		
	Building Networks for People	t:DIR-300NRU rev.85/86 vare version: <u>1.4.5</u> uage: English		9 🗸	System 🔻	Language 🔹
	Net » WAN					
	Connection Type: Port: Name:* Enable: Direction: Ethernet	PPPoE				
	мти:* мас: РРР	1500 CC:B2:55:92:E8:DB	•			
	Username:* Without authorization: Password:* Password confirmation:*	∠ login ∠ ●●●●● > ● ●●●●				Save Delete
0 ° • H <mark>8</mark>	System -	Language • (10:10:24)				
th	evice configuration was changed onfiguration, you need to save th ie device. lear all notifications	e settings and reboot				

6. Нажимаем ОК. Возвращаемся в основное меню стрелочкой слева.

Note that the second					
Building Networks for People	Model:DIR-300NRU rev.85/86 Firmware version: <u>1.4.5</u> Language: English		Save Save Desice contigurat configuration, and the desice Clear all notificati	n Language Ion was changed. To continue theed to save the settings and tend ons	•
Net » WAN Hame WAN WAN pppoe_Ports:5_2	Connection Ty Dynamic IP PPPoE Configu	ration saved successfu	Uily Jily	Default gateway	Add

7. Выбираем меню WiFi Basic Settings. Убеждаемся, что чекбокс Enable Wireless не пуст. Вводим SSID : имя беспроводной сети, Country : UKRAINE. Нажимаем Change, и снова Save. Возвращаемся в основное меню стрелочкой слева.

st Visited V 🕞 Fedora Documentat 🖆 Fedora Project V 🖆 Red Hat V 🖆 Free Content V DESINE Model:DIR-300NRU rev.B5/B6 Firm ware version: 1.4.5 P v System v Language version: 1.4.5 Language: English P v System version: 1.4.5	
Building Networks for People Model:DIR-300NRU rev.B5/86 Firmware version: 1.4.5 Language: English Language Tenglish	
Wi-Fi » Basic settings	
Enable Wireless:	
MBSSID:	
BSSID: I CC:B2:55:92:E8:DA -	
Hide Access Point:	
SSID:*	
Country:	
Channel:	
Wireless mode: := 802.11 B/G/N mixed -	
When changing mode from "B"/"G" on any of the modes with "N" is recommended to re-tune security!	
Max Associated Clients.*	
0 - unlimited	
Change	
	9

8. Выбираем меню WiFi Security Settings. Выбираем "Network Autentication" -WPA-PSK/WPA2PSK mixed, вводим Encryption Key PSK – пароль WiFi(ключ безопастности, минимум 8 символов). Нажимаем Change , Save.

192.168.	0.1/#wifi/security						
ost Visited 🗸	🕑 Fedora Documentat	🚞 Fedora Project 🗸	🚞 Red Hat 🗸 📋	Free Content 🗸			
Building	Nodel:DIR Firmware v Networks for People	-300NRU rev.85/86 rersion: <u>1.4.5</u> : English		9 •	System	▼ Lang	uage 🔻
N Ei W	VI-FI » Security setti etwork Authentication: ncryption Key PSK:* [IPA2 Pre-authentication:	ngs III WPA-PSK/WPA2-I Password	PSK mixed •				
	WPA Encryption settings						
₩ ₩	/PA Encryption: /PA reneval:*	TKIP+AES 3600					
							Change